



INKA

400er-Serie

Datenblatt

Indatec Kassensysteme
innovativ · flexibel · kompakt

Programm-Leistungsdaten

4000 / 400 Artikel/PLU:

Nummer bis 6-stellig, 2 Texte, 3 Preisebenen, Tender- und Message-PLU mit und ohne Preis

99 / 20 Warengruppen: 3 Steuer- u. 3 Servicesätze, Außer Haus-Sätze

15 Hauptgruppen

15 Bediener-Umsatzgruppen

9 Sortiergruppen

Preisebenenumschaltung über Bediener, Uhrzeit oder Taste

Brutto-/Nettopreissystem

8 Fremdwährungen

50 Zusatztexte (eigener Bon)

4000 / 75 Tisch-/Zimmer-/Kundenspeicher

mit Umbuchen, Separieren, Revierschutz, Finanzwegumbuchen, Platzziffern usw.

4000 / 10 Kundenadressenspeicher: Eingabe und Bearbeitung auch im Registriermodus

FAX-Funktion: bis 3 handschriftliche Information zu einem Hauptartikel

5 Tischpläne: mit und ohne Hintergrundgrafik programmierbar

Gastrechnung: sortiert, nachträglich, fortlaufende Nummer usw.

Elektronisches Journal: Sicherung auch auf externes Speichermedium (z. B. USB-Stick)

Bis 254 / 5 Bediener: Arbeitszeiterfassung, individuelle Berechtigungen pro Bediener, multitasking und Bediener-Floating im Verbund

Bonarten – Einzel/Aufrechnung/Ketten:

mischbar und Anzahl nachträglicher Bons programmierbar, Orderbon-System einstellbar

200 / 5 Makrotasten programmierbar

2 Tastaturebenen (im Verbund pro Kasse)

20 Touchebenen

Berichte abrufbar auch über freiprogrammierbare Kettenberichte

*) nur Anzeige möglich!

Technische Daten (allgemein)

2 Software-Ausführungen

Standard-Ausführung (S): Software mit vollem Leistungsumfang

Basic-Ausführung (B): preiswerte Einstiegsvariante, da geringerer Leistungsumfang.

Nachträgliche Software-Freischaltung von Basic- auf Standard-Ausführung bei gleicher Hardware gegen Aufpreis mögl.

Anbindungen

Datenfernzugriff über Internet-Anbindung (z. B. DynDNS), Funkterminal (Orderman-System), Hotelsoftware, Schankanlagen, Kaffee-Automaten, Transponderkartenleser, Scanner nur mit Standard-Ausführung

Programmierung/Lesungen von Berichten

Direkt an der Kasse oder über das Kommunikationsprogramm InkaOffice (kostenpflichtige)

Verbund

Eigener Verbund über Ethernet mit Standard TCI/IP-Protokoll, Integration in bestehende PC-Netzwerke möglich

Bedienerschloss mit integrierter 3-farbiger Funktionsanzeige / - ohne Funktionsanzeige

Elektronisches Transponderschloss RO 254

Netzteil intern / - extern · Prozessor – Motorola MPC 5200

400 MHz Taktfrequenz (entsprechen ca. 1 GHz. Pentium-Prozessor), ohne aktive Kühlung (kein Lüfter)

Speicher

128 MB Arbeitsspeicher, ab 128 MB DOC (Disc On Chip), ab 128 MB Compact Flash, 4 MB CMOS

Bondrucker intern / - extern

Interner Bondrucker bei den Kassentypen: INKA 400, 430, 440 und 450.

Externer Bondrucker bei den Kassentypen: INKA 405, 415, 435, 445 und 455 (z. B. TD 4 von Micros-Fidelio / Indatec).

1) kostenpflichtiger Aktivierungs-Code erforderlich

2) kostenpflichtig pro Kassenarbeitsplatz-Lizenz und nur mit Standard-Ausführung möglich!

	INKA 400/405	INKA 415	INKA 430/435	INKA 440/445	INKA 450/455
4000 / 400 Artikel/PLU:	S/B	S/B	S/B	S/B	S/B
99 / 20 Warengruppen:	S/B	S/B	S/B	S/B	S/B
15 Hauptgruppen	●	●	●	●	●
15 Bediener-Umsatzgruppen	●	●	●	●	●
9 Sortiergruppen	●	●	●	●	●
Preisebenenumschaltung über Bediener, Uhrzeit oder Taste	●	●	●	●	●
Brutto-/Nettopreissystem	●	●	●	●	●
8 Fremdwährungen	●	●	●	●	●
50 Zusatztexte (eigener Bon)	●	●	●	●	●
4000 / 75 Tisch-/Zimmer-/Kundenspeicher:	S/B	S/B	S/B	S/B	S/B
4000 / 10 Kundenadressenspeicher:	S/B	S/B	S/B	S/B	S/B
FAX-Funktion:	–	●	●	●	●
5 Tischpläne:	●*	●	●	●	●
Gastrechnung:	●	●	●	●	●
Elektronisches Journal:	●	●	●	●	●
Bis 254 / 5 Bediener:	S/B	S/B	S/B	S/B	S/B
Bonarten – Einzel/Aufrechnung/Ketten:	●	●	●	●	●
200 / 5 Makrotasten programmierbar	S/B	S/B	S/B	S/B	S/B
2 Tastaturebenen (im Verbund pro Kasse)	●	–	–	–	●
20 Touchebenen	–	●	●	●	●
Berichte abrufbar auch über freiprogrammierbare Kettenberichte	●	●	●	●	●
Standard-Ausführung (S):	S/B	S/B	S/B	S/B	S/B
Basic-Ausführung (B):	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹
Freischaltung von Basic- auf Standard-Ausführung:	●	●	●	●	●
Verbund:	S ²	S ²	S ²	S ²	S ²
Bedienerschloss mit 3-farbiger Anzeige:	●/-	-/●	●/-	●/-	●/-
Bedienerschloss ohne Anzeige:	●/-	-/●	●/-	●/-	●/-
Speicher:	●	●	●	●	●

MICROS-FIDELIO GmbH / www.indatec.de

